Características Gerais

DWB400		DWB800			DWB1000		DWA1600	
IEC 60947-2		IEC 60947-2			IEC 60947-2		IEC 60947-2	
3, 4[15]		3, 4[15]			3, 4		3, 4	
690[7]		690[7]			690[7]		690[7]	
500		500			-		-	
800		800			800		800	
8		8			8		8	
A		A			A		A	
45		45			45		45	
3		3			3		3	
N	H	N	S	H	S	H	S	H
40	80	40	65	80	65	80	80	100
35	65	35	50	65	50	65	50	65
35	50	35	50	65	50	65	50	65
35	50	35	42	50	42	50	50	65
20	25	20	22	25	22	25	40	50
10	15	10	12	15	12	15	-	-
8	10	8	8	10	8	10	30	35
35	65	35	50	65	-	-	-	-
35	65	35	50	65	-	-	-	-
25	50	25	35	50	-	-	-	-
N	H	N	S	H	S	H	S	H
40	40	40	40	40	40	40	80	75
35	35	35	35	35	35	35	50	49
35	35	35	35	35	35	35	50	49
25	25	35	35	35	35	35	50	49
12	12	20	20	20	20	20	40	38
10	10	10	10	10	10	10	-	-
8	8	8	8	8	8	8	30	27
Não se aplica		Não se aplica			Não se aplica		Não se aplica	
Não se aplica		Não se aplica			Não se aplica		Não se aplica	
200, 250, 320, 400		Não se aplica	320, 400, 500, 630, 800		Não se aplica		Não se aplica	
Não se aplica		Não se aplica			Não se aplica		Não se aplica	
Não se aplica		Não se aplica			Não se aplica		Não se aplica	
200, 250, 320, 400	Não se aplica	320,400,500,630,800	Não se aplica		500, 630, 800, 1.000	Não se aplica	Não se aplica	
Não se aplica		Não se aplica			Não se aplica		Não se aplica	
Não se aplica	150, 185, 250, 320	Não se aplica		420, 500	Não se aplica		Não se aplica	
Não se aplica		Não se aplica			500, 630, 800, 1.000		1.250, 1.600	
400		630, 800			1.000		1.250, 1.600	
5.000 / 120		3.000 / 60			3.000 / 60		3.000 / 60	
1.000 / 120		I_n≤630 A: 1.000 / 120 I_n=800 A: 500 / 60			I_n=1000 A: 500 / 60		500 / 60	
IP10		IP10			IP10		IP10	
IP20		IP20			IP20		IP20	
95%		95%			95%		95%	
Ver seção conexão em terminais		Ver seção conexão em terminais			Ver seção conexão em terminais		Ver seção conexão em terminais	
30[5]		50[5]			50[5]		50[5]	
Ver seção conexão em terminais		Ver seção conexão em terminais			Ver seção conexão em terminais		Ver seção conexão em terminais	
20		20			20		30 (M10) / 50 (M12)	
2 a 13,2 Hz: amplitude ±1 mm 13,2 a 100 Hz: constante de aceleração 0,7 g		2 a 13,2 Hz: amplitude ±1 mm 13,2 a 100 Hz: constante de aceleração 0,7 g			2 a 13,2 Hz: amplitude ±1 mm 13,2 a 100 Hz: constante de aceleração 0,7 g		2 a 13,2 Hz: amplitude ±1 mm 13,2 a 100 Hz: constante de aceleração 0,7 g	
12 g for 11ms		12 g for 11ms			12 g for 11ms		12 g for 11ms	
3 polos: 107 x 99 x 256 4 polos: 141 x 99 x 256		3 polos: 210 x 99 x 256[6] 4 polos: 280 x 99 x 256[6]			3 polos: 210 x 99 x 256[6] 4 polos: 280 x 99 x 256[6]		3 polos: 210 x 146 x 345[6] 4 polos: 280 x 146 x 345[6]	
3 polos: 3,56 / 4 polos: 4,6		3 polos: 7,4 / 4 polos: 9,2			3 polos: 7,4 / 4 polos: 9,2		3 polos: 16,4 / 4 polos: 19,9	

9) Informações sobre dissipação térmica dos disjuntores estão disponíveis na página 32.
10) Faixas de atuação térmica e magnética estão disponíveis nas curvas características Tempo x Corrente.
11) Ver seção Instalação. Tabelas "Conexão de cabos e barras em terminais", "Conexão direta de cabos por prensa-cabos" e "Conexão direta de barra ao disjuntor".
12) Para temperatura ambiente diferente de 45 °C considerar os fatores de correção da Tabela "Fator de Correção para Temperatura".
13) Os interruptores IWB e IWA utilizam a mesma plataforma dos disjuntores DWB e DWA e todos os seus acessórios.
14) Recomenda-se utilizar acessórios terminal para cabos - PC (acessório opcional para os disjuntores, exceto DWB160 que é fornecido com terminal para cabos) ou barra de extensão BE.
15) Os disjuntores DWB160 e DWB250 estão disponíveis nas versões tetrapolares com proteção nos 4 polos e versão 3P+N com proteção em 3 polos e seccionamento no quarto polo. Os disjuntores DWB400, DWB800 e DWA1600 estão disponíveis nas versões tetrapolar com proteção em 3 polos e seccionamento no quarto polo.